

Feuerwehrschlüsselkasten FSK1, FSK2, FSK4

entspricht der Forderung der TRVB S 114

Sonderausführung SK1, SK2, SK4 mit Bügelgriff statt Feuerwehrs Schloss

Anwendung:

Der FSK4 ist ein Zusatzschlüsselkasten mit elektrischer Entriegelung und Schlüsselüberwachung für 4 Schlüssel. Achtung: Einsatz nur im Innenbereich!

- Elektrisch verriegelte und versperrte Türe
- Feuerwehrs Schloss
- maximal 4 Schlüsselaufbauten
- Öffnen nur bei Brandalarm möglich
- Nur die Feuerwehr kann mit eigenem Schlüssel aufsperrern
- Nach Quittieren des Brandalarms bleibt der FSK4 solange entriegelt bis wieder alle Objektschlüssel angesteckt sind.
- Versorgungsspannung 12 oder 24 Volt
- Typenbezeichnungen

FSK1, FSK2, FSK4 Mit Feuerwehrs Schloss, ohne Bügelgriff

SK1, SK2, SK4 Ohne Feuerwehrs Schloss, mit Bügelgriff

- Montage neben Brandmeldezentrale (keine Leitungsüberwachung)
- Bei Verwahrung von mehr als 5 Schlüssel ist ein Multischlüsselsafe (FSK-T, MSS-T) zu verwenden.

Abmessungen

	FSK4	FSK1/FSK2
Breite	385mm	305mm
Höhe	305mm	305mm
Tiefe	130mm	130mm

Farbe: RAL 7032

Wartung:

Bei Einsatz der FSK ist eine jährliche Wartung gemäß ÖNORM F 3070 vorgeschrieben, welche von unseren Technikern durchgeführt wird.

Auf der rechten Seite sehen Sie auf den beiden oberen Abbildungen den FSK4 in normaler Ausführung. Die beiden unteren Abbildungen zeigen den SK1 mit Bügelgriff statt des Feuerwehrs Schlosses.



Zargen für FSK1, FSK2, FSK4 und FSK/DUO 230V

Die Bemaßungen auf den Abbildungen auf der rechten Seite gelten für die FSK4 und FSK/DUO 230V Zargen.



Oberputzzarge

Abmessungen

	FSK4, FSK/DUO 230V	FSK1/FSK2
Breite	385mm	305mm
Höhe	305mm	305mm
Tiefe	135mm	135mm

Farbe: RAL 7032



andere RAL-Farben gegen Aufpreis



Unterputzzarge

Abmessungen

	FSK4, FSK/DUO 230V	FSK1/FSK2
Breite	385mm	300mm
Höhe	300mm	300mm
Tiefe	135mm	135mm



Rechts sehen Sie Abbildungen der Zargen für den FSK4 und FSK/Duo 230V.