

Feuerwehrschlüsselkasten FSK-T

entspricht der Forderung der TRVB S 114

Anwendung:

Zusatzschlüsselkasten mit elektrischer Entriegelung und optionaler Schlüsselüberwachung. Der FSK-T kann bis zum Maximalausbau in Gruppen zu vier Schlüssel erweitert werden.


Achtung: Einsatz nur im Innenbereich!

- Varianten von 7 bis 39 Schlüssel (Abstufung zu vier Schlüssel).
- Den FSK-T produzieren wir auch als Sonderanfertigung für Ihre speziellen Bedürfnisse.
- Vorbereitet für den Einbau von HZ 32 Halbzylindern
- Feuerweerschloss außen, zum Öffnen der Türe bei Alarm
- elektrisch verriegelte, linienbezogene Schlüsselaufbauten
- Feuerwehr Freischalteschloss innen zur Freigabe aller Schlüssel.
- Anzeige und Schlüsselentnahme durch LED-Taste
- Notöffnungsschloss (nur gemeinsam mit der Feuerwehr zu öffnen)
- Kabeleinführung von unten oder oben
- Einzelschlüsselüberwachung gegen Aufpreis möglich



Für den Betrieb des FSK-T wird benötigt:

- Versorgungsspannung
12V oder 24V (2A träge abgesichert). Die Zuleitung zum FSK-T muss ein Brandmeldekabel 2x2x0,8 sein.
- Ansteuerung Schlüsselaufbau
Pro Aufbau werden 2 Adern, potentialfreier Schließer, benötigt.



Abmessungen

	FSK-T20/19	FSK-T40/39
Breite	450mm	650mm
Höhe	360mm	360mm
Tiefe	225mm	225mm
Gewicht	30kg	45kg

Farbe: RAL 7032 pulverbeschichtet andere RAL Farben gegen Aufpreis

Schutzart: IP30

Wartung:

Bei Einsatz des FSK-T ist eine jährliche Wartung gemäß ÖNORM F 3070 vorgeschrieben, welche von unseren Technikern durchgeführt wird.